

1. Q: 在 X99 平台上安装两块 R9 295x2 VGA 显卡后，系统无法启动。如何解决此问题？

A: 请参考以下步骤从华擎网站下载并更新 BIOS。

型号	BIOS 版本
X99 Extreme3	P1.80
X99 Extreme4	P1.80
X99 Extreme6	P1.80
X99 Extreme6/ac	P1.60
X99 Extreme11	P1.10
X99 OC Formula	P1.80
X99 Professional	P1.60
X99 WS	P1.70
X99 WS-E	P1.20
X99 WS-E/10G	P1.20
X99M Extreme4	P1.70
X99M Killer	P1.80
X99X Killer	P1.80

步骤 1. 请移除所有不必要的 PCI-E 设备，包括 1 块 R9 295x2 VGA 显卡，保证系统中仅安装了一块 VGA 显卡作为显示输出设备。

步骤 2. 启动系统进入 BIOS 设置程序。

步骤 3. 请加载默认 BIOS 设置并保存。

步骤 4. 进入 BIOS 设置程序，选择 “Instant Flash” 将 BIOS 更新至最新版本。

步骤 5. 成功更新 BIOS 后，请再于系统中安装第二块 R9 295x2 VGA 显卡。

2. Q: 我的 CPU 无法在 970 Performance 上达到最高 Turbo 频率。如何才能达到？

A: 要在 970 Performance 上达到最高 Turbo 频率，请在 BIOS 中将 “Core C6 Mode” 项目设置为 [Enabled] 然后重试。(路径：BIOS -> Advanced -> CPU Configuration -> Core C6 Mode)

3. Q: 只安装一颗 CPU 时，系统 (AM1/ FM2/ FM2+) 发出 5 次长蜂鸣声之后无法启动。如何解决此问题？

A: 5 次长蜂鸣声表示系统无法识别显卡。

有些 AMD CPU (如 AMD Athlon/Sempron family CPU) 不支持集成显卡。安装了这些类型的 CPU 后，需另外安装独立显卡。

请访问 AMD 官方网站了解您的 CPU 是否支持集成显卡：

<http://products.amd.com/en-gb/DesktopCPUResult.aspx>

4. Q: 我无法在 NVMe 存储中安装 Windows 7,8。该怎么办？

A: Microsoft Windows 7 与 Windows 8 操作系统不支持 NVMe 驱动程序。请在 NVMe 存储中安装 Microsoft Windows 8.1 或更新版本操作系统。

5. Q: 如果在 FM2A88X Extreme6+ 上连接了两台显示器 (DVI 与 D-Sub) 后启动系统，系统会在 Windows 8.1 启动画面中冻结。如何解决此问题？

A: 请从以下链接下载并更新至 BIOS P3.30 或更新版本。

Download Link: <http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88X%20Extreme6+/?cat=Download&os=BIOS>